

SI1B2642D

**Famiglia****Incasso****Dimensione****Alimentazione****Tipologia****Codice EAN****Piano di cottura****Semifilo con possibilità incasso a Filo****60 cm****Elettrica****Induzione****8017709339685**

Estetica

**Estetica****Colore****Finitura****Materiale****Tipo vetro****Bordo vetro****Tipo di regolazione comandi****Colore LED comandi****Posizione comandi****Logo****Colore serigrafia****Universale****Nero****Vetro****Vetro****Ceramico****Dritto****Digi Touch****Rosso****Frontale****Serigrafato****Grigio**

Programmi / Funzioni

**Numero zone di cottura induzione**

4

Opzioni di programmazione tempo**Spegnimento automatico****Numero zone di cottura con booster**

4

Numero Zone Flessibili

2

Tasto principale on/off

Sì

Livelli di potenza

9

Numero totale di zone di cottura

4

Opzioni



| | | | |
|---|--------------------|--|----|
| Tipologia Zona Flessibile | Bridge | Indicatore tempo residuo | Sì |
| Foro da incasso | 478-482x555-560 mm | Opzione Limitatore di Potenza | Sì |
| Timer fine cottura | 4 | Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini | Sì |
| Contaminuti | 1 | Opzione Bridge | Sì |
| Allarme acustico di fine cottura | Sì | | |

Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Posteriore destra - Induzione - Singolo - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|----|
| Dimensioni Bridge sinistra | 38.5x18.0 cm | Indicatore diametro minimo di utilizzo | Sì |
|-----------------------------------|--------------|---|----|

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|----|
| Potenza booster Bridge destra | | Auto-arresto in caso di surriscaldamento | Sì |
|--------------------------------------|--|---|----|

| | | | |
|---|----|----------------------------------|----|
| Adattamento automatico al diametro della pentola | Sì | Indicatore calore residuo | Sì |
|---|----|----------------------------------|----|

| | | | |
|---|---------------|---|----|
| Rilevamento della presenza pentola | Sì, min. 9 cm | Protezione da accensione accidentale | Sì |
|---|---------------|---|----|

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 7200 W | Altre modalità di collegamento | Sì, Bi- e Trifase |
| Corrente | 32 A | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione (V) | 220-240 V | Lunghezza cavo di alimentazione | 120 cm |
| Tensione 2 (V) | 380-415 V | | |
| Tipo di cavo elettrico installato | Sì, Monofase | Spina | No |



Accessori Compatibili



SCR P

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Controllo touch



ECO-logic: L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



TWIN_ZONE_72dpi